



QDLF 3-1° PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA) - 220/127 V						
Nº CIRC.		CARGA/CARGA Cv	CARGA/CARGA w	AMP. A	AMP. mm²	FASE
		TOTAL				
1	ILUMINAÇÃO DA ESCADA / WC CAMARIM / CAMARIM	500	250	12,5	2,5	AB
2	TOMADAS GERAIS BANDEIRA WC CAMARIM	500	150	11,0	2,5	C
3	TOMADA SECADEIRO DE WC CAMARIM	1200	150	25,0	2,5	A
4	TOMADA SECADEIRO DE WC CAMARIM	1200	150	25,0	2,5	B
5	TOMADAS GERAIS CAMARIM	800	150	25,0	2,5	A
6	TOMADAS GERAIS CAMARIM	800	150	25,0	2,5	B
7	TOMADAS GERAIS CAMARIM	400	150	25,0	2,5	B
8	TOMADA DE FORÇA EXAUSTOR CIRCUITADA PROXIMO WC CAMARIM	45	20-16	2,5	0,5	AB
9	TOMADA DE FORÇA EXAUSTOR WC CAMARIM	45	20-16	2,5	0,5	BC
10	TOMADA DE FORÇA IV-HALL CAMARIM	99	20-16	2,5	0,5	AB
R1						
R2						
R3						
R4						
R5						
R6						
R7						
R8						
R9						
R10						
CARGAS POR FASE:		FASE A = 2327w		FASE B = 1027w		FASE C = 1345w
CARGA TOTAL (w)		5559w		4479w		
CARGA DEMANDADA (w)		4479w		3P-32A		
DISJUNTOR		3P-32A		3P-32A		
CABOS		5x10mm²		5x10mm²		
ELETRODUTO		1"		1"		
OBS: INSTALAR DISJ. (POSITIVO PROTETOR DE SURTO) ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE						
LIGAR EM ÁREAS MOLHADAS TERMO DISJUNTOR QD (INTERCOR. RESIDUAL)						



QDLF 1-1" PAV (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FASE) - 220V/127 V						
Nº CIRC		GARGA TOTAL CV	GARGA CADA V	AMP. A	FIO mm²	FASE
1	ILUMINAÇÃO DO CAFÉ LITERÁRIO / COZINHA / DECK			500	20-16	2-5 AB
2	TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO			400	10-16	2-5 C
3	TOMADA MÁQUINA DE CAFÉ DO CAFÉ LITERÁRIO			1500	19-16	2-5 A
4	TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO			500	10-16	2-5 B
5	TOMADAS GERAIS CAFÉ LITERÁRIO			200	10-16	2-5 C
6	TOMADA LIGIFICADORA COZINHA			600	19-16	2-5 A
7	TOMADA LIGIFICADORA COZINHA			600	19-16	2-5 B
8	TOMADAS GERAIS COZINHA			400	10-16	2-5 C
9	TOMADA DE GELERA COZINHA			600	19-16	2-5 A
10	TOMADAS GERAIS DECK			600	19-16	2-5 B
11	TOMADA DE GELERA HI-WALL ESPAÇO MULTUSO			47	20-16	2-5 CA
R1						
R2						
R3						
R4						
R5						
R6						
R7						
R8						
R9						
R10						
R11						
CARGA TOTAL POR FASE		FASE A = 2973,30W	FASE B = 1900W	FASE C = 1023,50W		
CARGA TOTAL (w)		5947W				
CARGA DEMANDADA (w)		4175W				
DISJUNTOR		30-32A				
SECTUAL		5x10mm²				
OBS: INSTALAR DISJUNTOR PROTECTOR DE SUPRITO ANTES DO DISJUNTOR GERAL E TODOS OS CIRCUITOS DE FASE						
TOMADAS EM AGUAS MÓVIMAS 120V/127V						



QDLF 2º-PAV. (QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA) - 220/127 V						
Nº	CIRCU		GARGA/CARGA TOTAL CY	AMP.	FIO mm²	FASE
1		ILUMINAÇÃO DO CENTRO DE MEMÓRIA UFF / WC 01 / WC 02 / CIRCULAÇÃO	400	20	16	2 AB
2		ILUMINAÇÃO ESPAÇO MULTILUZO / PATAMAR	1200	20	16	2 CA
3		TOMADAS GERAIS WC MEMÓRIA UFF	1200	19	16	2 B
4		TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMÓRIA UFF	400	19	16	2 C
5		TOMADAS GERAIS CENTRO DE MEMÓRIA UFF	400	19	16	2 C
6		TOMADAS GERAIS WC 01	200	19	16	2 B
7		TOMADA SECADOR DE MÃO WC 01	1200	19	16	2 C
8		TOMADAS GERAIS WC 02	200	19	16	2 A
9		TOMADA SECADOR DE MÃO WC 02	1200	19	16	2 B
10		TOMADAS GERAIS LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO	200	19	16	2 C
11		TOMADA SECADOR DE MÃO LAVATÓRIO CIRCULAÇÃO	1200	19	16	2 A
12		TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTILUZO	800	19	16	2 B
13		TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTILUZO	400	19	16	2 A
14		TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTILUZO	400	19	16	2 A
15		TOMADAS GERAIS ESPAÇO MULTILUZO	200	19	16	2 B
16		TOMADAS GERAIS PATAMAR	200	19	16	2 A
17		TOMADAS GERAIS TV PROGRAM	200	19	16	2 A
18		TOMADAS GERAIS MALL 5/1	200	19	16	2 B
19		TOMADAS GERAIS PATAMAR	200	19	16	2 A
20		TOMADAS DE FORÇA GABINETE ESPAÇO MULTILUZO (5 UNIDADES)	720	20	16	2 AB
21		TOMADAS DE FORÇA GABINETE ESPAÇO MULTILUZO (5 UNIDADES)	720	20	16	2 AB
22		TOMADA DE FORÇA GABINETE DE VENTILAÇÃO ÁREA TEC. INST. DE INCENDIO	120	30	35	2 BCA
23		TOMADA DE FORÇA EXAUSTOR VAO 01 (VOZ) E VOOZ (2 UNIDADES)	60	20	16	2 EC
R1						
R2						
R3						
R4						
R5						
CARGAS POR FASE:			FASE A = 3029 W	FASE B = 4434W	FASE C = 3303 SW	
CARGA TOTAL W:			11370W			
CARGA DEMANDA (w):			9000W			
DISJUNTOR:			3P-40A			
CAPACID:			84 (kvarh)			
ELETRODUTO:			1"			

NOTA: OS CÍRCULOS SÃO DISPOSITIVO PROTETOR DE SUPRITO, ANTES DO CÍRCULO GERAL E TODOS OS CÍRCULOS DO CÍRCULO GERAL SÃO MOLHADAS POR DEBAIXO DO CÍRCULO (PREFERENCIAL RESERVA).

